



ArtNet-LED-Dimmer 4



LED's steuern über Iphone / Ipad / PC, Laptop

Netgear (WNCE2001) konfigurieren (Artikel : 07280925)

Alle WLAN Netzwerkverbindungen deaktivieren.

Netgear (WNCE2001) mit Spannung versorgen (beigelegtes Netzteil) und per LAN Kabel (beigefügt) an den PC/das Laptop anschließen.

Browser Starten und die Konfigurationsseite öffnet sich nach kurzer Zeit. Sollte dies nicht geschehen, bitte über Netzwerk- und Freigabecenter die Netzwerkverbindung überprüfen.

Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und klicken auf „weiter“.

Unter **Passphrase (Schlüssel 1)** geben Sie Ihr Kennwort **für Ihre bestehende WLAN-Verbindung** ein und klicken auf „weiter“.

Nun wird der Netgear (WNCE2001) mit Ihrem Netzwerk verbunden, anschließend klicken Sie auf „Fertig stellen“.

Im folgenden Menü wird Ihnen angeboten, diese Verbindung als Lesezeichen zu hinterlegen, dann bitte Hinzufügen anklicken,

oder auf „Abbrechen“ wenn diese Verbindung nicht als Lesezeichen genutzt wird. Egal wie Sie sich entscheiden,

wichtig ist die dann folgende Meldung „Sie haben die Verbindung zum WLAN hergestellt : „Hier sollte nun der Name IHRES Netzwerkes stehen“.

Nun kann die Seite geschlossen werden, der Netgear (WNCE2001) ist für den weiteren Gebrauch konfiguriert.

Software IP Configurator

Download der kostenlosen Software unter :

<http://www.hollain.de/IPConfigurator.rar>

(Bitte hierfür Ihre WLAN-Verbindung wieder aktivieren)

Die kostenlose Software IP Configurator entpacken.

Alle Netzwerkverbindungen wieder deaktivieren.

ArtNet-LED-Dimmer 4 konfigurieren (Artikel : 07280915)

Bitte den ArtNet-LED-Dimmer 4 mit Spannung versorgen und per LAN Kabel (beigefügt) an den PC/das Laptop anschließen, IP Adresse Netzwerk notieren.

- Stellen Sie sicher das nur ein ArtNet-LED-Dimmer 4 an Ihrem Netzwerk verfügbar ist
- Starten Sie das Programm IP-Configurator.exe
- Nach dem Starten des IP-Configurator wird nach angeschlossenen ArtNet-LED-Dimmer 4 gesucht
- Der gefundenen ArtNet-LED-Dimmer 4 wird in der Liste aufgeführt, gegebenenfalls über „Find devices“ neue Suche starten
- Klicken Sie auf den gefundenen Listeneintrag
- Geben Sie die IP und NETMASK ein.

Die ersten 3 Blöcke Ihrer IP-Adresse übernehmen und im 4. Block einen Wert zwischen 1-255 eingeben.(zb. 192.168.123.**111**) Diesen Wert für die weitere Konfiguration

des iPhone / iPad bitte merken.

Die NETMASK ist immer 255.255.255.0

- Klicken Sie auf SET
- Ein Warnhinweis erscheint den Sie mit OK bestätigen müssen um fortzufahren
- Die IP und Netmask wird gesetzt und die Liste aktualisiert

Den IP-Configurator schließen ...

... anschließend Netgear (WNCE2001) und NetArt LED Dimmer 4 per LAN Kabel miteinander verbinden.

IPhone / iPad konfigurieren

Bitte die kostenpflichtige App (€ 19,99) im App Store unter Suchbegriff „armin arzani“ finden und installieren.

Rechts oben über das Zahnrad gelangen Sie in die Einstellungen.

Zone 1 oder ArtNet 1 auswählen über Pfeilsymbol > einen beliebigen Namen vergeben und speichern.

Diese Zone auswählen (den Namen berühren)und den gemerkten Wert im 4. Block der IP-Adresse über Tasten - + eingeben,

Steuerart RGB / RGBW / W / W WW / oder RGB W WW auswählen und auf „zurück“ drücken, nochmals zurück drücken und zur

Bedieneroberfläche der App zu gelangen.

Betätigen Sie das Farbrad um Farben zu verändern, berühren Sie den Regenbogen um den Farbverlauf zu aktivieren (Bitte den Switch oben rechts auf on stellen)

Verändern Sie mit - + die Durchlaufgeschwindigkeit, stellen Sie mit dem Balken die Lichtintensität (dimmen) ein.

Ausschalten oben links / Einschalten Farbrad berühren.

Soll eine weitere Zone (max. 4) konfiguriert werden, bitte wie vor beschrieben vorgehen.

Eine weitere Zone benötigt einen weiteren Netgear (WNCE2001) und einen weiteren ArtNet LED Dimmer.

Bitte verändern Sie auch hier die IP-Adresse nur im 4. Block, jedoch wiederum um einen anderen Wert zwischen 0-255

als zur Zone 1 zugeordnet wurde.

Eine detaillierte Anleitung zur Bedienung der App finden Sie direkt auf der Homepage von Armin Arzani. Über Updates Ihrer installierten App werden Sie über den App Store informiert.

<http://arminarzani.com/>

(Dank an Herrn Arzani zur Freigabe und Weiterentwicklung der App)

Steuern über PC / Laptop

Download der kostenlosen Software unter :

<http://www.hollain.de/RGBConfigurator.zip>

Die kostenlose Software RGBConfigurator entpacken und starten.

Betätigen Sie das Farbrad, oder nutzen Sie die Schieberegler um Farben zu verändern. Es ist kein Farbverlauf möglich.

(Bitte hierfür Ihre WLAN-Verbindung wieder aktivieren)

(Stand 04/2013)